

## Вольтметры универсальные



B7-58

### Вольтметр универсальный портативный B7-58, B7-58/1, B7-58A

- Измерение постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления постоянному току
- Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения и тока произвольной формы (B7-58, 58/1)
- Измерение средневывпрямленного значения переменного напряжения и тока (B7-58A)
- Измерение тока до 20А
- Высокая базовая точность по постоянному току (от 0,15%)
- Высокая разрешающая способность (0,1мВ/0,1мкА/0,1Ом)
- Защита от переплюсовки и перегрузки
- Возможность питания от блока батарей 9В постоянного тока (B7-58)
- Цифровой ЖК-дисплей с индикацией 3½ разряда
- Компактный, легкий, прочный корпус
- Низкая стоимость

### Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Диапазон напряжений	0.1мВ...1000В
	Предел измерения	200мВ/2В/20В/200В/1000В
	Погрешность измерения	±0,15%
	Максимальное вх. напряжение	1200В
	Входной импеданс	10МОм
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Диапазон напряжений	0.1мВ...700В
	Предел измерения	200мВ/2В/20В/200В/700В
	Диапазон частот	20Гц...100кГц
	Погрешность измерения	±0,6%
	Максимальное вх. напряжение	1000В
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Входной импеданс	10Мом/50пФ
	Диапазон токов	0.1мкА...10А (до 20А в течении ≤ 1мин.)
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	Предел измерения	200мкА/2мА/20мА/200мА/2000мА/10А
	Погрешность измерения	±0,2%
	Диапазон частот	40Гц...20кГц
	Погрешность измерения	±1%
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Диапазон сопротивлений	0.1Ом...20МОм
	Предел измерения	200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2000кОм/20Мом
	Погрешность измерения	±0,2%
ДИСПЛЕЙ	Тип индикаторов	ЖК-индикаторы
	Формат индикации	3½ разряда
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	220В ±10%, 50Гц или 9В постоянного тока (тип А343, 6шт.) (B7-58)
	Габаритные размеры	240х75х234мм
	Масса	1,3кг (без блока батарей) 1,8кг (с блоком батарей)