

Программируемые импульсные источники питания постоянного тока АКИП-1170-300-75, АКИП-1170-300-150, АКИП-1170-300-225, АКИП-1170-300-450, АКИП-1170-300-675, АКИП-1170-300-900, АКИП-1170-300-1125, АКИП-1170-300-1350, АКИП-1170-300-1575, АКИП-1170-300-1800

АКИП™



АКИП-1170-300-75

- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности
- Установка приоритета режима стабилизации тока или напряжения
- Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт
- Выходной ток до 8000 А при параллельном объединении
- Измерение максимального, минимального, среднего значений напряжения и тока
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Регулируемое время нарастания тока и напряжения
- Регулируемое выходное сопротивление
- Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК (10 программ по 200 шагов)
- Сохранение профилей настроек 10
- Запись измеренных значений напряжения и тока
- Интерфейс аналогового управления
- Интерфейсы: USB, LAN, CAN, цифровой. Опции- GPIB, RS-232, Аналоговый
- Встроенный WEB сервер

Технические данные:

Таблица 1 Выходные параметры

Модификация АКИП	Напряжение В	Ток А	Мощность кВт	Разрешение В / А / Вт
АКИП-1170-300-75	300	75	6	0,01/0,01/1
АКИП-1170-300-150		150	12	
АКИП-1170-300-225		225	18	
АКИП-1170-300-450		450	36	
АКИП-1170-300-675		675	54	
АКИП-1170-300-900		900	72	0,01/0,1/1
АКИП-1170-300-1125		1125	90	
АКИП-1170-300-1350		1350	108	
АКИП-1170-300-1575		1575	126	
АКИП-1170-300-1800		1800	144	

Таблица 2 Общие параметры

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Погрешность Ууст.	$\pm (0,02\% + 0,02\% \times \text{Упредела})$
	Погрешность Iуст.	$\pm (0,1\% + 0,1\% \times \text{Упредела})$
	Погрешность Рууст	$\pm (0,5\% + 0,5\% \times \text{Упредела})$
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Нестабильность	$\leq 0,01\%$ Упредела При изменении напряжения питания $\leq 0,02\%$ Упредела При изменении тока нагрузки
	Уровень пульсаций	120 мВпик-пик (макс 600 мВпик-пик) АКИП-1170-300-75 АКИП-1170-300-150 120 мВпик-пик (макс 300 мВпик-пик) все остальные
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC)	Нестабильность	$\leq 0,05\%$ Упредела При изменении напряжения питания $\leq 0,05\%$ Упредела При изменении напряжения на нагрузке
	Уровень пульсаций	0,1 % Упредела
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	Погрешность изм. напряжения	$\pm (0,02\% + 0,02\% \times \text{Упредела})$
	Погрешность изм. тока	$\pm (0,1\% + 0,1\% \times \text{Упредела})$
	Погрешность измерений мощности	$\pm (0,5\% + 0,5\% \times \text{Упредела})$
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	3-фазн., 342...528 В частота 47~63 Гц (потребление см в таблице 3)
	Эффективность	92 %
	Фактор мощности	0,99
	Компенсация	5 В (возможности источник компенсировать падение напряжения на удаленной нагрузке)
	Время реакции	2 мс (время реакции на команду дистанционного управления)
	Нарастание напряжения	$\leq 15 \text{ ms} / 30 \text{ ms}$ (без нагрузки / полная нагрузка)
Падение напряжения	$\leq 100 \text{ ms} / 1 \text{ c}$ (полная нагрузка / без нагрузки)	

Установка	≤ 2 мс (время стабилизации напряжения при изменении сопротивления нагрузки)
Интерфейс	USB, CAN, LAN, цифровой, опции – GPIB, RS-232, Аналоговый
Рабочие условия	0...50 °С; влажность: ≤ 80 %
Условия хранения	-20...70 °С; влажность: ≤ 80 %

Таблица 3 Размеры, вес, требования к электропитанию

Модификация АКИП	Размеры ШхВхГ мм	Вес кг	Исполнение U	Потребление кВА	Потребление А
АКИП-1170-300-75	483x151x802	20	3	6,6	20 (Ф1,Ф2) 0 (Ф3)
АКИП-1170-300-150		30		12,8	20 (Ф1,Ф2), 34 (Ф3)
АКИП-1170-300-225		40		19,8	33,37
АКИП-1170-300-450	483x349x802	95	6	39,5	66,73
АКИП-1170-300-675	550x908x910	186	15	59,3	100,09
АКИП-1170-300-900		228,9		79,1	133,45
АКИП-1170-300-1125	600x1442x918	323,5	27	98,8	166,81
АКИП-1170-300-1350		366,5		118,6	200,18
АКИП-1170-300-1575		409,7		138,3	233,54
АКИП-1170-300-1800		452,8		158,1	266,9