

Делители к осциллографам



ТТ-АР 1300

Делители к осциллографам ТТ-АР 1300, ТТ-АР 1301 TESTEC Elektronik GmbH

- Пассивный делитель, коэффициент деления 10:1
- Полоса пропускания делителя 1300 МГц
- Входная емкость < 1,2 пФ, входное сопротивление 104 кОм
- Для работы на нагрузке (осциллографа) 50 Ом (ТТ-АР 1300) и 100 кОм (ТТ-АР 1301)
- Корпус разъема изолирован
- Максимальное входное напряжение 20 В
- Длина 1,2 м, питание 12 В от адаптера
- В комплекте набор насадок

Технические данные:

МОДЕЛЬ	АТТЕНЮАТОР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ДЛИНА (м)
				R (МОм)	C (пФ)		
P-6509R/Pro	×10	500	0,7	10	8	600	1,3